# Elektro- Türöffner 27- - - - - - - - - - R11

## Produktbeschreibung

Modell mit Basisausstattung.

## Vorteile auf einen Blick

- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
- Symmetrische Bauform

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| DIN-Richtung | Universal |
| Spannung | 8-16 V AC/DC |
| Verstellbare Falle (FF, FaFix®) | Ja |
| Arbeitsstrom | Ja |
| Arretierung | Ja |
| Betriebsnennspannung Toleranzbereich | wie angegeben |
| Betriebsnennspannung Toleranzbereich 8 V | wie angegeben |
| Betriebsnennspannung Toleranzbereich 12 V | wie angegeben |
| Betriebsnennspannung Toleranzbereich 16 V | wie angegeben |
| Nennwiderstand 12 V | 22 Ohm |
| Nennwiderstand 16 V | 22 Ohm |
| Nennwiderstand 8 V | 22 Ohm |
| Stromaufnahme 12 V AC | 470 mA |
| Stromaufnahme AC 16 V | 620 mA |
| Stromaufnahme AC 8 V | 310 mA |
| Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit) 12 V | 520 mA |
| Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit) 16 V | 185 mA |
| Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit) 8 V | 350 mA |
| Stromaufnahme 12 V DC (stabilisiert) | 550 mA |
| Stromaufnahme DC (stabilisiert) 16 V | 730 mA |
| Stromaufnahme DC (stabilisiert) 8 V | 360 mA |
| Festigkeit gegen Aufbruch | 3500 N |
| Höhe | 75 mm |
| Breite | 20,5 mm |
| Tiefe | 28 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis +40 °C |
| Max. Fallenvorlast 6 V AC | 50 N |
| Max. Fallenvorlast 12 V AC | 150 N |
| Max. Fallenvorlast 16 V AC | 150 N |
| Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) 8 V | 80 N |
| Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) 12 V | 50 N |
| Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) 16 V | 50 N |
| Max. Fallenvorlast 8 V DC (stabilisiert) | 10 N |
| Max. Fallenvorlast 12 V DC (stabilisiert) | 10 N |
| Max. Fallenvorlast 16 V DC (stabilisiert) | 10 N |

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 27----------R11 |
| EAN | 4042203170612 |

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 72458 Albstadt albstadt@assaabloy.com
Tel. + 497431 123-0 / www.effeff.de