

### Produktbeschreibung

Zum Anschluss an ein Fluchttürsteuer- oder Türüberwachungsmodul zur zusätzlichen akustischer und optischer Signalisierung von Alarmen.

Spannungsversorgung über SYSCON 4 und Ansteuerung über den Universal-Ausgang des Fluchttürsteuerterminals.

### Lieferumfang

- 1 Stück Alarmsignal-Modul
- 1 Stück Rahmen
- 1 Stück Bedienungsanleitung

### Hinweis

- Jung AS500 - alpinweiß

### Technische Daten

Nennspannung	12-24 VDC SELV
Ruhestromaufnahme	20 mA
Stromaufnahme bei Signalisierung	50 mA
LED - Anzeige	Gelb
Ansteuereingang (Optokoppler)	max. 30 V DC 7 mA
Schalldruck bei 12 V DC und 1m Abstand	ca. 80 dB A
Schalldruck bei 24 V DC und 1m Abstand	ca. 92 dB A
SYSCON 4 Anschlüsse	2

Artikelnummer	1385EB1-1--0400
EAN	4042203429727

